

# XP95 manuell melder EExia

Manuell melder med høy tetthetsgrad og beskyttelsesdeksel. Alarm kan gis uten fare for kuttskader. De kan også testes enkelt ved bruk av spesiell testnøkkel som følger med melderer. Maksimalt 20 adresser kan tilkobles pr. protokollomformer/isolatorbarriere. XP95 EExia manuell melder er polaritetsavhengige.



## TEKNISKE DATA

<b>Art.nr.</b>	235133	<b>Driftsspenning V AC/DC</b>	14-22
<b>IP grad</b>	IP67	<b>Omgivelsestemperatur min.</b>	-20
<b>BxHxD</b>	124x37x124	<b>Omgivelsestemperatur maks.</b>	60
<b>Vekt, gram</b>	360	<b>Strømforbruk normal mA</b>	0,23
<b>Farge</b>	Rød	<b>Godkjenninger</b>	Ex klassifisering: EExia IIC T5 (T4)
<b>Materiale</b>	RTP		

For mere info/dokumentasjon/evt. tilbehør - se <https://www.hls-eltek.no/235133>